









Перечень типовых исполнений щитов постоянного тока ЩПТ-РА

№ п / п	Обозначение	Номер схемы	Операт. обслужи-вание	Габариты (Д х В х Г),мм	Кол-во секций гл.шин	Контроль изоляции	Система мониторинга	Коммутационные аппараты			Особенности АБ	Наличие
								вводные	главных шин	отходящие		
1	ЩПТ-РА-220-630-УХЛ4 (I н щита =630А)	БПВА. 656458.010	2-стороннее	щита-6400х2100х800 шкафов-800х2100х800 	2	пофидерный- "Сенсор"	"Сириус-2-МПТ"	"КОНТАКТОР" Авт. выкл. ВА55-41, 630А	"JEAN MULLER" Предохранительный разъем-ль LTL00-3 (до160А), "КОНТАКТОР" Авт. выкл. ВА04-36,100А	"КОНТАКТОР" Авт. выкл. АЗ793С(до250А) , "JEAN MULLER" Предохранительный разъем-ль с сигн.сост. предохранитель и пол-ния крышки LTL00-3 (до160А) Кол-во отх.- 52	-без отпаяк -без "хвост." элементов	-мигающий свет
2	ЩПТ-РА-220-250-УХЛ4 (I н щита =250А)	БПВА. 656458.036	1-стороннее	щита-2400х2100х600 шкафов ШВ, ШЛ-800х2100х600 	2	переносной пофидерный	"Сириус-2-МПТ-КИ"	"OEZ" Предохранительный разъем-ль с сигн. сост. предохранитель. FH1-1S/F (до 250А)	"OEZ" Предохранительный разъем-ль FH000-1А/Т (до 160А)	"OEZ" Предохранительный разъем-ль с сигн.сост. предохранитель и пол-ния крышки FH000-1S/Т (до 160А) Кол-во отх. - 36	-без отпаяк -без "хвост." элементов	-мигающий свет
3	ЩПТ-РА-220-250-УХЛ4 (I н щита =250А)	БПВА. 656458.027	2-стороннее	щита-1400х2100х600 шкафа ШВ-800х2100х600 шкафа ШЛ-600х2100х600 	1	пофидерный- "Сириус-2-МПТ-ФКИ"	"Сириус-2-МПТ-ФКИ"	"OEZ" Предохранительный разъем-ль с сигн. сост. предохранитель и пол-ния крышки FH1-3S/F (до 250А)	"OEZ" Предохранительный разъем-ль FH000-1А/Т (до 160А)	"OEZ" Авт.выкл-ль LTN-UC с сигнализ. и вспом. контактами Кол-во отх. - 22	- "хвост." 108эл.	-миг.свет - БАО - устр-во контроля напряжения "хвост". эл-тов
4	ЩПТ-РА-220-160-УХЛ4 (I н щита =160А)	БПВА. 656458.038	1-стороннее	щита-2400х2100х600 шкафов ШВ, ШЛ-800х2100х600 	1	пофидерный- "Сириус-2-МПТ-ФКИ"	"Сириус-2-МПТ-ФКИ"	"OEZ" Предохранительный разъем-ль с сигн. сост. предохранитель. FH1-1S/F (до 250А)	"OEZ" Предохранительный разъем-ль FH000-1А/Т (до 160А)	"OEZ" Предохранительный разъем-ль с сигн.сост. предохранитель и пол-ния крышки FH000-1S/Т (до 160А) Кол-во отх. - 24	-без отпаяк -без "хвост." элементов	-мигающий свет - БАО - устр-во для ускоренного заряда

5	ЩПТ-РА-220-250-УХЛ4 (I н щита =250А)	ЩПТ-РА-220-250/ 290116	2-стороннее	щита-2400х2100х800 шкафов-800х2100х800 	2	пофидерный- "Сириус-2-МПТ-ФКИ"	"Сириус-2-МПТ-ФКИ"	"ОЕЗ" Предохр. разьед-ль с сигн. сост. предохран. и пол-ния крышки FH1-1S/F (до 250А)	"ОЕЗ" Предохр. разьед-ль FH000-1A/T (до 160А)	"ОЕЗ" Предохр.разьед-ль с сигн.сост. предохран. и пол-ния крышки FH000-1S/T (до 160А) Кол-во отх. - 34	-без отпак -без "хвост." элементов	-мигающий свет - БАО - устр-во для ускоренного заряда
6	ЩПТ-РА-220-400-УХЛ4 (I н щита =400А)	ЩПТ-РА-220-400/ 280116	2-стороннее	щита-2400х2100х800 шкафа ввода АБ-600х1000х400 	2	пофидерный- "Сириус-2-МПТ-ФКИ"	"Сириус-2-МПТ-ФКИ"	"ОЕЗ" Предохр. разьед-ль с сигн. сост. предохран. и пол-ния крышки FH2-1S/F (до 400А)	"ОЕЗ" Предохр. разьед-ль FH000-1A/T (до 160А)	"ОЕЗ" Предохр.разьед-ль с сигн.сост. предохран. и пол-ния крышки FH000-1S/T (до 160А) Кол-во отх. - 34	-без отпак -без "хвост." элементов	-миг.свет - БАО - устр-во для ускоренного заряда
7	ЩПТ-РА-220-400-УХЛ4 (I н щита =400А)	БПВА. 656458. 031	2-стороннее	щита-2400х2100х800 шкафов ШВ, ШЛ-800х2100х800 	2	пофидерный- "Сириус-2-МПТ-ФКИ"	"Сириус-2-МПТ-ФКИ"	"ОЕЗ" Предохр. разьед-ль с сигн. сост. предохран. и пол-ния крышки FH2-3S/F (до 400А)	"ОЕЗ" Предохр. разьед-ль FH000-1A/T (до 160А), FH1-3A/F(до 250А)	"ОЕЗ" Предохр.разьед-ль с сигн.сост. предохран. и пол-ния крышки FH000-1S/T (до 160А) Кол-во отх. - 32	- "хвост." 120эл.	-миг.свет - БАО - устр-во контроля напр."хв". эл
8	Шкаф контроля изоляции ЩПТ-РА-ШКИ-УХЛ4	БПВА. 656337. 002	1-стороннее	навесной 600х600х350 	-	пофидерный- "Сириус-2-МПТ-ФКИ"	"Сириус-2-МПТ-ФКИ"	-	-	-	существующая	-