Тестер трансформаторного масла b2 electronic BA100

Параметр	Значение
Выходное напряжение	до 100 кВ действующие значения симметричное
Погрешность измерения напряжения	в диапазоне 0 ... 100 кВ составляет ±1 кВ
Скорость нарастания напряжения	в диапазоне 0.5...10 кВ/с (2кВ/с для ГОСТ6581-75)
Разрешение измеряемого выходного напряжения	0.1 кВ
Электропитание	85 В ... 264 В (47 Гц ... 63 Гц) или 12 В внешнее питание
Потребляемая мощность	100 ВА
Перезаряжаемая батарея	1 x 12В / 7,2Ач (встроенная, в стандартном комплекте поставки)
Время выключения подачи напряжения при наступлении пробоя диэлектрика	< 5мкс
Измерение температуры масла	0 ... 100 °C
Разрешение температура	1 °C
Дисплей	ЖК 2,8" цветной, поддерживает русский язык
Программное обеспечение	"BA 60 Control Center" для обработки результатов измерений (в том числе в графическом виде) включено в комплект поставки
Интерфейс	Bluetooth
Рабочая температура	-5° ... 45 °C
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Относительная влажность	Без конденсации