

## Делители к осциллографам

### Делители к осциллографам 500 МГц P-6501R/Pro, P-6509R/Pro HODEN ELECTRONICS Co., Ltd.



P-6509R/Pro

- Полоса пропускания делителя 0...500 МГц
- Пассивный делитель, коэффициент деления 10:1
- Диапазон компенсации емкости 8...18 пФ
- Автодетектирование делителя осциллографом
- Корпус разъема изолирован
- Аксессуары для подключения к контактам, цепям и платам с высокой плотностью монтажа (соединители, изолирующие колпачки, адаптеры)
- В комплекте: **P-6509R/Pro** - микрозажим + к-т насадок (3 шт); **P-6501R/Pro** – 3 микрозажима + 3 к-та насадок (9 шт )
- Входное напряжение до 600 В / кат I (до 300 В / кат.II) уменьшаемое с частотой (DC+ peak AC)

#### Технические данные:

МОДЕЛЬ	АТТЕНЮАТОР	ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ (МГц)	ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ (нс)	ВХОД		МАКС. ВХ. НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ДЛИНА (м)
				R (МОм)	C (пФ)		
P-6501R/Pro	×10	500	0,7	10	12	600	1,2
P-6509R/Pro	×10	500	0,7	10	8	600	1,3



P-6501R/Pro